





HALO BUDS

TURE WIRELESS EARPHONE



包装清单	耳机 *1 / 说明书 *1 / 合格证 *1 / 耳塞*2 / 数据线 *1
-------------	-----------------------------------------

开/关机

打开电池仓，耳机将自动开机；

耳机返仓后，合上电池仓盖，耳机将自动关机。

连接

1. 打开电池仓，左右耳指示灯白色慢闪（低电状态下红色慢闪）
2. 打开手机蓝牙列表，搜索蓝牙名为“A1”的设备，点击连接。
3. 左右耳同时咚~一声，左右耳指示灯白色长亮，3秒后熄灭，代表连接成功。

回连

打开充电仓，耳机开机后将会自动回连至最后一次连接过的设备。

重配对

若要与当前连接设备解绑，需同时长按左右耳触控键5秒，直到耳机提示音“嘟”响起，此时左右耳指示灯白色闪烁，代表解绑成功，进入配对状态。

控制

控制	操作
音量-	单击左耳触控键
音量+	单击右耳触控键
播放/暂停	双击左/右耳触控键
上一曲	三击左耳触控键
下一曲	三击右耳触控键
来电接听/挂断	双击左/右耳触控键
来电拒接	长按左/右耳触控键 2 秒
降噪模式开关	长按左耳触控键 3 秒
游戏/音乐 模式切换	长按右耳触控键 3 秒

低电

耳机:耳机低电时会有降调语音提示,且左右耳指示灯会每隔 5 秒红色闪烁一次;

(首次低电提示后,耳机大概还可以使用 30 分钟,请及时为耳机充电)

耳机仓:当充电仓低电时,每次开关仓,充电仓指示灯都会红色闪烁 5 次,然后熄灭。

参数

蓝牙版本: Bluetooth V5.3

蓝牙协议: A2DP/AVRCP/HSP/HFP

蓝牙传输频率: 2402-2480MHz

有效距离: 大于10m

电池: 耳机40mAH、充电盒电池380mAH

工作时长: 约6小时

充电电流: 耳机5V_40mA、充电盒5V_300mA

喇叭单元: 10mm

频响范围: 20-20kHz

灵敏度: 103±3db

阻抗: 32Ω

音频解码: SBC/AAC

注意事项

- 内含细小零件。请务必放在3岁以下儿童触及不到的地方。若不慎吞食或吸入，请立即就医。
- 请勿靠近火源使用产品。
- 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
- 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
- 请勿撞击产品或使其跌落。
- 请勿直接接触USB端口，否则可能会导致故障。
- 请勿用力弯曲或拉扯线缆。
- 请使用柔软的干布清洗。
- 请勿使用汽油或稀释剂等化学品。
- 请勿自行拆卸、修理或改装。
- 请勿将产品用于原本设计用途以外的用途。对用于非原本用途而造成的事故或损坏，我们概不负责。
- 请勿直视光束。它可能会伤害你的眼睛。
- 如果您有任何有关产品质量的问题或建议，请联系我们或您当地的经销商。

售后事项

- 1.若商品有质量问题,请首先联系我们的客服进行登记。
- 2.如需退、换商品,请确保商品完好无损(包括商品外包装、附赠品、说明书、售后卡标签等),不影响二次销售。
- 3.如要保修商品,请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址,正确填选售后要求与详细说明售后原因,将售后卡随货寄回(如不完整填写保修卡信息,恕无法提供任何售后服务)。

官网:<https://www.bigbigwon.cn>

出品:深圳市战歌智控科技有限公司

地址:广东省深圳市宝安区沙井街道沙头村同富裕工业区第三栋